

MKS-05 TERRA

簡単操作・設定ガイド

MKS-05 TERRA は

周囲のガンマ・X線等価線量率と等価線量、ベータ線を計測するように設計されています。

この線量計は、大気や土壌、建物、家庭用品、車両等に使用可能で

個人線量計としても個人の放射線被爆を制御するのにご使用になれます。

①製品仕様

- ・ 検出素子 : GM計数管
- ・ 検出線種 : γ , X線
- ・ 放射線等価線量率範囲 : 0.1 - 9999 μ Sv/h
- ・ 放射線等価量 : 0.1 - 9999mSV
- ・ γ 線エネルギーレンジ : 0.05 - 3.00MeV
- ・ β 線エネルギーレンジ : 0.5 - 3.0MeV
- ・ アラーム設定範囲 : 0.01 μ Sv/h \sim 999 μ Sv/h
- ・ 電源 : 単4電池 \times 2本
- ・ 電池寿命 : 約2000時間
- ・ 動作温度範囲 : -20 \sim 50 $^{\circ}$ C
- ・ 本体寸法 : 120x52x26mm
- ・ 本体重量 : 150g
- ・ 生産国 : ウクライナ (ECOTEST社)